

FF CF916 KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELİ



EN54-3 CE

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ 16 konvansiyonel bölge, 24v DC çalışma gerilimine sahiptir
- ▶ Otomatik akü sarj ve kontrol devresine sahiptir
- ▶ Her bir bölgenin yangın ve hata durumları ayrı ayrı LEDler ile gösterilir
- ▶ Dedektör ve buton hataları le siren beslenme çıkışları hat sonu dirençleri ile denetlenmektedir
- ▶ İstenen bölgelerin test edilebilmesini sağlayan test sistemine sahiptir
- ▶ Tuş kilidi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	230v AC
Çıkış Voltajı	24v DC, 0.5A
Yangın Rölesi	30v 1A NC/NO
Arıza Rölesi	30v 1A NC/NO
Siren Çıkışı	1×24v DC, 0.5A
Nem Oranı	-%95 RH
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF CF916 Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli