

FF CF404 KONVANSİYONEL CO GAZ ALARM PANELİ



CE EN54-2 EN54-4 

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ 4 veya 8 konvansiyonel bölge seçeneği
- ▶ Siren çıkışı - alarm çıkışı - arıza çıkışı
- ▶ 3 kullanıcı seviyesi
- ▶ Zone test modu
- ▶ Tahliye butonu
- ▶ Zone izolasyon
- ▶ Cross algılama
- ▶ Gece / Gündüz modu
- ▶ Tam izlemeli zonlar
- ▶ Siren zamanlama imkanı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	230V AC
Çıkış Voltajı	24V DC, 0.3A
Yangın Rölesi	24V 1A NC/NO
Arıza Rölesi	24V 1A NC/NO
Siren Çıkışı	1x24V DC, 0.3A
Nem Oranı	93% RH
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 40°C
Korunma Sınıfı	IP40

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF CF404 4 Zonlu CO Gaz Alarm Paneli
- ▶ FF CF408 8 Zonlu CO Gaz Alarm Paneli