


## FF ESF103 ELEKTRONİK SİREN VE FLAŞÖR



CE

EN54-3

Dedal

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanım
- ▶ 12 LED ile maksimum performans
- ▶ Özel dizayn edilmiş lens ile maksimum performans
- ▶ Güçlü mikroprosesör ile maksimum performans
- ▶ Kırmızı ve beyaz gövde seçeneği
- ▶ 0,5Hz veya 1Hz seçeneği
- ▶ Yangına dayanıklı gövde

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	85-265V AC
Alarm Akımı @265V AC	<11,6mA
<b>Performans:</b>	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	4
Frekans Aralığı	600-2800Hz
<b>Flaşör:</b>	
Flash Hızı	1Hz
Flash Rengi	Kırmızı
<b>Çevresel:</b>	
Nem	5% ~ 95%
Sıcaklık	-10°C ~ +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Sınıfı	IP42 veya IP65

### SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ESF103-A Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal
- ▶ FF ESF103-AB Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal beyaz
- ▶ FF ESF103-B Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal IP65
- ▶ FF ESF103-BB Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal IP65 beyaz